

Opis prac:

- Demontaż linii kablowej idącej od istn. złącza ZKP do istn. KSZ – 1 szt.
- Demontaż linii kablowej typu 5x YKXS 1x50 mm² idącej od istn. złącza KSZ do istn. ładowarki – 1 szt.
- Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV typu 4x YAKXS 1x240 mm² + FeZn 30x4 od istn. złącza ZKP do istn. złącza KSZ – 1 szt.
- Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV typu 5x YKXS 1x150 mm² od istn. złącza KSZ do proj. ładowarki Delta Ultra Fast Charger – 1 szt.
- Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej nn-0,4kV FTPw kat. 5e F/UTP 4x2x0,5 od istn. złącza KSZ do proj. ładowarki Delta Ultra Fast Charger – 1 szt.
- Montaż fundamentu.
- Wpięcie projektowanej linii kablowej typu 5x YKXS 1x150 mm² do istniejącego rozłącznika bezpiecznikowego RBK1 (w złączu KSZ), który należy wyposażać we wkładki WT-1 gF 250 A – 1 szt.

Zestawienie materiałów podstawowych:

Lp.	NAZWA MATERIAŁU	Jedn.	Ilość
1.	Kabel YKXS 1x150 mm ²	m	65
2.	Kabel YAKXS 1x240 mm ²	m	20
3.	Bednarka FeZn 30x4	m	5
4.	Kabel zewnętrzny żelowany FTPw kat. 5e F/UTP 4x2x0,5	m	17
5.	Wkładki bezpiecznikowe WT-1 gF 250 A (złącze KSZ)	szt.	3
6.	Rura ochronna DVR Ø110	m	3



